

AKFH 18-5 AS set de base pour chanfrein avec 1 batterie 8 Ah ProCore

Chanfreineuse sans fil jusqu'à 5 mm avec set utilisateur

Chanfreineuse sans fil puissante convient à des accessoires optimaux pour réaliser des chanfreins à 45°. Pour la préparation optimale des arêtes et pour un travail flexible en atelier et sur chantier. Comprend une batterie ProCORE 8 Ah AS et un chargeur GAL 18 V-160 AS.

Référence: 7 138 05 62 00 0



Vos avantages avec FEIN

- > Déballer la machine et c'est parti : ce set est conçu pour réaliser des chanfreins sur des matériaux plats, des tôles et des cuves, des arêtes intérieures et extérieures ainsi que des contours.
- > Rendement de ponçage élevé demandant peu d'efforts et réglage progressif de la vitesse de rotation pour divers matériaux.
- > Ergonomique grâce à sa légèreté et son design compact.
- > Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
- > Puissance élevée et longévité grâce au moteur FEIN PowerDrive sans balais.
- > Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
- > Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- > Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- > La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- > Vaste gamme d'accessoires pour différents matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.
- > Durée de vie des plaquettes supérieure à la moyenne grâce à une utilisation 8x ou 16x.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 AKFH 18-5 AS tête de fraisage 45° incluse
- ✓ 1 tournevis Torx TX 15
- ✓ 1 galet de guidage Ø 21,69 mm pour chanfrein de 45° et rayon de 2,5 mm
- ✓ 1 coffret plastique (L-BOXX 238)
- ✓ 3 vis de blocage SX
- ✓ 1 pâte de coupe
- ✓ 1 batterie ProCORE 18 V 8,0 Ah AS
- ✓ 1 clé Allen 4 mm
- ✓ 1 pack de 10 plaquettes SX pour chanfrein à utilisation universelle
- ✓ 1 chargeur rapide GAL18 V-160 AS

Équipement

- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Protection électronique contre les surcharges
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif
- ✓ Variateur de vitesse
- ✓ Surveillance de blocage

Application

Longueur de chanfreins à 45° jusqu'à 5 mm



Utilisation sur chantier



★ adapté

★★ parfaitement adapté



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Vitesse à vide	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Largeur de chanfreins max. à 45°	5 mm
Hauteur de chanfreins max. à 45°	3,5 mm
Angle des chanfreins	45°
Rayon	1,2 / 2,5 mm
Porte-plaquettes	3x plaquettes SX
Plateau Ø	98 mm
Poids sans batterie	2,52 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	89,7 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	97,7 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	103,4 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	3,1 m/s ²
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	4,5 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.